



Ecore、ハイピックリフト

電源電圧(V)	トランス容量(kVA) [50/60Hz]	バッテリー電圧(V)	適用容量(AH/5H)	電源容量(A) [50/60Hz]	設定型式								
					8 F B E (L) 10	8 F B E (L) 13	8 F B E (L) 15	8 F B E (L) 18	8 F B E (L) 20	8 F B P	8 F B P	8 F B P	8 F B P
200	3.7/3.7	48	280~370	15/15	◎	◎							
	3.7/3.7		280~390	15/15	○	○	◎	◎	◎				
	5.5/5.4		470~645	20/20			○	○	○				
	2.7/2.7		165~225	10/10						◎	◎	◎	
	3.6/3.6		240~312	15/15						○	○	○	◎

プチランナー、リとるランナー

電源電圧(V)	トランス容量(kVA) [50/60Hz]	バッテリー電圧(V)	適用容量(AH/5H)	電源容量(A) [50/60Hz]	設定型式							
					3 F B K (L) 5	3 F B K (L) 7	3 F B (L) 7	3 F B K (L) 9	3 F B (L) 9	F B T 5	F B T 5	F B T P 7
100	1.1/1.0	24	140~200	15/10	◎							
	1.5/1.5		280	15/15		◎						
	0.6/0.55		65	10/10						◎		
	1.1/1.0		165	15/10						○	◎	◎
200	1.1/1.0	24	140~200	10/5	○							
	1.5/1.5		280	10/10		○						
	2.1/2.1		280~330	10/10		○		◎				
	2.7/2.7		400	10/10		○		○				
	2.1/2.1	48	165~172	10/10			◎					
	3.2/3.2		216~250	10/10			○	◎				